

REVIT FAMILIES

Standard-Codes und wichtige Hinweise

Montagevarianten

Code	Englisch	Deutsch
CM	Ceiling Mounted	Deckenanbau
CR	Ceiling Recessed	Deckeneinbau
CW	Ceiling Wall Mounted	Decken und Wandanbau
PEN	Pendant Luminaire oder Suspended Luminaire	Pendel
FS	Freestanding	Stehleuchten
TM	Table Mount	Tischmontage
WM	Wall Mount	Wandmontage
WBM	Wall Bracket Mount	Wandausleger Montage
FM	Floormount	Bodenanbau
FR	Floor Recessed	Bodeneinbau
SM	Singlemount	Einzelmontage (Bspl. Traq)

Sie finden in unserem Produktkatalog



REVIT FAMILY EXAMPLE	
REGENT_SoloSlimLED_CRI80_3000K_CW_DIR_D530mm	
1021.6929	SOLO S CW530 LED2050-830 SR DIR DALI 18W
1021.6934	SOLO S CW530 LED3350-830 SR DIR DALI 31W
1021.6938	SOLO S CW530 LED4750-830 SR DIR DALI 49W

Watt kann man auch in typ bearbeiten sehen

Beispiele für Artikelcode

Produkt	Montageart & Form	Licht und Lichtaustritt	Farbe	Funktionen	Sonder
SOLO SO	PEN530-985	LED3100-830 DID	SR	DALI E1h	

Solo Slim Office Pendel, Durchmesser 530mm mit 985mm Pendellänge, LED 3100lm, CRI>80, 3000K, Direkt- & Indirektanteil, Gehäusefarbe in Silber, Dali ansteuerbar, mit «Emergency 1h» also 1h Notbatterie integriert. Standardleuchte, ohne Sonderabweichung.

Steuerung

Code	Englisch	Deutsch
DALI	Dali	Dali
ONF	On Off	On Off
LMSEN	Light and motion sensor	Licht und Bewegungsmelder
LSEN	Lightsensor	Lichtsensord
MSEN	Motion sensor	Bewegungsmelder
SLY	Slyder	Slyder
ZIF	2 interface	zwei Bedienelemente
SEDI	Sensodim	Sensodim
...

Weitere Abkürzungen

Code	English	Deutsch
Form-Codes		
D	Diameter	Diameter
L	Lengh	Länge
Farbe		
RD	Red	Rot
SR	Silver	Silber
WH	White	Weiss
BK	Black	Schwarz
Land für Stecker		
CH	Swiss plug	Schweizer Stecker
EU	European plug	Europäischer Stecker

Codes für Spots

Code	Englisch	Deutsch
CA	Cardan	Kardanisch
DL	Downlight	
DS	Directional Spotlight	Richtstrahler
FL	Flood	Scheinwerfer
SP	Spotlight	Spot
WS	wall spotlight	Wandstrahler

Wichtige Hinweise: Platzieren Sie die Revit-Bibliothek an einem sicherem Laufwerk

